

STEINEL[®] PROFESSIONAL

German Quality

L 360 plan



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Design und Effizienz zum Quadrat

Mit ihrer harmonischen und sachlichen Form ist die L 360 die ideale Hausleuchte. Sie ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit dem STEINEL Präzisions-Minisensor ausgestattet. Für großflächige Beleuchtungsaufgaben lassen sich bis zu 5 Leuchten miteinander synchronisieren, wobei eine Leuchte die Steuerung übernimmt und die anderen durch Herausnehmen des Minisensors zu Slave- Leuchten umfunktioniert werden.

Das Chassis besteht aus hochwertigem und langlebigem Aluminium mit schmutzabweisender Nano-Clean-Beschichtung.

Funktionsbeschreibung

- 3 praxismgerechte Funktionsprogramme:
 1. Dauerlicht die ganze Nacht (Nachtautomatik)
 2. Dauerlicht bis Mitte der Nacht, dann Sensorbetrieb
 3. Sensorbetrieb
- 26 W TC-DEL Leuchtmittel

Einstellungsmöglichkeiten

- Erfassungsbereich mit beiliegenden Blenden einschränkbar.
- Einfache und bequeme Einstellung von Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Programmen mittels herausnehmbaren Sensor-Modul.

L 360 plan

- 26 W TC-DEL Leuchtmittel
- Synchronisationsfähig (max. 5 Leuchten)
- Hochleistungs-Minisensor



Technische Daten L 360 plan


EAN alu-silber	4007841 670511
EAN alu-anthrazit	4007841 670610
Abmessungen (H x B x T)	310 x 290 x 105 mm

Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz
Leistung	26 W / TC-DEL Leuchtmittel (ausschließlich)
zusätzliche Schaltleistung	max. 300 W
Erfassungswinkel	360° mit Unterkriechschutz
Reichweite	8 m rundum
Sensorik	2 Erfassungsebenen 512 Schaltzonen
Zeiteinstellung	5 Sek. – 15 Min
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Helligkeitsregulierung	-
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Dauerlicht	schaltbar, ganze oder halbe Nacht
Temperaturbereich	– 10 °C bis 50 °C
Besonderheiten	3 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul

1. Dauerlicht die ganze Nacht, dann Sensorbetrieb
2. Dauerlicht bis Mitte der Nacht (Nachtautomatik)
3. Sensorbetrieb

Technische Änderungen vorbehalten.

Erfassungsbereich



Hochleistungs- Minisensor

Einstellmöglichkeiten



Erfassungswinkel durch Platzierung beigefügter Abdeck - blenden
individuell einschränkbar



Einfache Bedienung: Das Sensor-Modul lässt sich als Ganzes
herausnehmen,



in Ruhe einstellen und anschließend wieder einsetzen.
Währenddessen wird die Leuchte automatisch eingeschaltet.

Vernetzung von max. 5 Leuchten möglich



Sensor kann entnommen werden.



Abdeckung für Sensoraussparung