

IQ8FCT



Artikel-Nr. 804867

VdS-Anerkennung: G 209138

Der IQ8FCT (graues Gehäuse) stellt wie der IQ8TAL (blaues Gehäuse) einen esserbus®-Koppler mit einem Kontakteingang und einem potenzialfreien Relaisausgang dar. Zur Ansteuerung und Überwachung von Brandfallsteuerungen, beispielsweise Brandschutzklappen. Über programmierbare Laufzeitüberwachung wird das zeitlich ordnungsgemäße Schließen von Brandschutzklappen erkannt und an die Brandmelderzentrale übertragen.

Leistungsmerkmale:

- Programmierbare Impulssteuerung des Relaisausgangs
- Programmierbare Laufzeitüberwachung bei Ansteuerungen von Brandschutzklappen
- Programmierbarer Relaisausgang NO/NC
- Programmierbare Impulslänge der Relaisansteuerung (für zeitbegrenzte Ansteuerungen)
- Rückmeldeeingang zur Überwachung von Brandfallsteuerungen

Lagertemperatur	-30 °C ... 75 °C
Schutzart	IP 43, IP 55 mit 704965
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (nicht kondensierend)
Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 110 g
Spezifikation	EN 54-18 / -17

 Der FCT kann nicht an den folgenden Anlagen betrieben werden:
BMZ 80, System 3000 (BMZ 3007/3008), BMZ 8008, BMZ 8000 C/M, LMST 8010

Zubehör:

- 704965 Schutz-Kit für MCP und TAL
- 704985 Auf-Putz-Montagegehäuse