

UP-SCHALTERPROGRAMM PRIMALUXE WEISS PHASENABSCHNITT- HELLIGKEITSREGLER PRIMALUXE, LED-HELLIGKEITSREGLER 300 W



Art. Nr.
024062011

EAN
4006341711311

Typ
66012A

SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - Dimmer kombinierbar mit dem Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe von REV Ritter für die Anwendung im Haus
- **FUNKTIONELL** - Phasenabschnitt-Helligkeitsregler zum Dimmen von dimmbaren LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen, dimmbaren Energiespar-Lampen und Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo 5 W - 300 W (Kennzeichnung: R, C - LED dimmbar: 5 - 100W, Glühlampenlast: 25 - 300W, elektronischer Trafo 20 - 300VA), für den Einsatz in Ausschaltungen und Wechselschaltungen in Kombination mit einem Aus- und Wechselschalter
- **SOLIDE** - stabile und bruchfeste Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff für eine sichere Anwendung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, inkl. austauschbarer Feinsicherung F2AH

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	PrimaLuxe, UP
Artikelnummer	024062011
EAN-Nummer	4006341711311

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Unterputz
IP-Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff

Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Nennspannung	230 V
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lastart	kapazitiv
Frequenz	50 Hz
Schaltleistung ohmsche Last (Glühlampe / Hochvolt-Halogenlampe)	25 - 300 W
Schaltleistung kapazitive Last (Niedervolt-Halogenlampe – elektronischer Trafo)	20 - 300 VA
Schaltleistung LED	5 - 100 W
Anschlussart	Schraubklemme
Aderquerschnitt	1,0 - 1,5 mm ²
Farbe	Weiß
Länge netto mm	70 mm
Breite netto mm	70 mm
Höhe / Tiefe netto mm	52 mm
Gewicht netto gr	69 g
Beschreibung	Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im Haus. Das zeitlos aktuelle Design eignet sich für die Anwendung in Wohn- und Schlafräumen, Kinderzimmer und Büro. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Einbausockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Unterputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
Volumen in cm³	255 cm ³