

AUFGABE	ZEITPUNKT	FOLGEKONTROLLE (DATUM/NAME)					
<b>Vom Benutzer durchgeführte Wartung</b>							
Lösungsmittel mit einem Gummiabstreifer vom Klebeblatt entfernen und warten, bis es ausreichend trocken ist.	<i>Nach jeder Platte</i>						
Den Füllstand im Kühler prüfen und nach Bedarf mit Kühlflüssigkeit auffüllen.	<i>Wöchentlich</i>						
Staub und Schmutz vom Gerät reinigen.	<i>Monatlich</i>						
Druckluftleitungen und alle Anschlüsse prüfen.	<i>Monatlich</i>						
Druckluft-Versorgungsdruck prüfen.	<i>Monatlich</i>						
UV-Ausgabeleistung der Hauptbelichtungslampen messen.	<i>Monatlich</i>						
Sichtprüfung von Pumpen oder auf Leitungslecks.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Klebrigkeit des Klebeblatts prüfen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Belichtungslampen austauschen.	<i>Falls Ausgabe-Messwert unter 14 mW/cm<sup>2</sup></i>						
Licht-Finisher-Lampen austauschen.	<i>Bei jedem zweiten Wechsel der Hauptbelichtungslampen</i>						
<b>Vom Wartungstechniker durchgeführte Wartung</b>							
Funktionsweise der Pumpen und des Kühlers prüfen. Pumpen nach Bedarf kalibrieren.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Sicherheitsschalter und -sensoren auf korrekte Funktionsweise prüfen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Auswasch-Versorgungsschalen und -Leitungen reinigen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Zustand der Bürsten auf Schäden, Lauf der Bürstenlager und Lager auf Korrosion prüfen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Bürstendruckeinstellungen prüfen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Kettenspannungen prüfen und Bürstenzahnräder schmieren.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Start und Stopp der Bürsten und Sprühbalken prüfen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Jede Funktion manuell einzeln ausführen und prüfen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Alle Motoren und Getriebe prüfen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Lösungsmitteldurchfluss prüfen und nach Bedarf korrigieren.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Genauigkeit des Temperatursensors der Lampen und des Belichtungstisches messen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Äußere Lampen-Kontrollleuchten prüfen.	<i>Alle 3 Monate</i>						
Kühlflüssigkeit austauschen und System spülen.	<i>Jährlich</i>						