

[Produkte](#) [Stromzangenadapter 4mm / BNC](#) [PeakTech® 4250](#)

PeakTech® 4250 ART-NR.: P 4250

[ZURÜCK](#)

Stromzangenadapter für Multimeter ~ 60 A AC/DC ~ mit 4mm Anschlußstecker

Ein Meßwandler, der Messungen niedriger Ströme bis 60 A AC/DC mit einer Frequenz bis zu 20 kHz in Verbindung mit einem Multimeter ermöglicht. Die gestreckte Form der Meßzange ermöglicht Messungen auch unter engen Bedingungen. Beim Messen von Gleichstrom erlaubt eine einfach zu bedienende Taste die Nullstellung des Gerätes. Der Zangenadapter ist außerdem für die Auffindung und Anzeige von Kriechstrom geeignet, für Leiterdurchmesser bis 9 mm.

- Eingangswiderstand 1 M Ω
- Autom. Nulleinstellung bei DCA
- Ausgang: 1 mV/10 mA (10:1) - 1 mV/100 mA (100:1)
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 300 V
- Zubehör: Batterie und Bedienungsanleitung



ANLEITUNG

[PeakTech_4250_4300_11-2017F.pdf \(431,3 kB\)](#)

BILD

[4250_Application.jpg \(762,5 kB\)](#)

[4250_Cable.jpg \(591,3 kB\)](#)

[4250_Clamp.jpg \(525,8 kB\)](#)

[4250_Front.jpg \(439,6 kB\)](#)

DCA	60 A; $\pm 1,5\% + 5 \text{ mA} - 10 \text{ mA}/100 \text{ mA}$
ACA	60 A (40 Hz - 2 kHz); $\pm 2\% + 5 \text{ mA} (40 \text{ Hz} - 2 \text{ kHz}) - 10 \text{ mA}/100 \text{ mA}$
Betriebsspannung	9V-Batterie
Abmessungen (BxHxT)	65 x 195 x 32 mm
Gewicht	255 g
EAN-13	4250569401121

