



NEU

# IP Schaltaktor. Busch-Welcome® IP

## Funktionen im Überblick

- Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes.
- Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (DC: 12 V DC, 4 A Impuls, max. 500 mA Dauerhaft oder AC: 12 V AC, 50 Hz., max. 500 mA Dauerhaft).
- Potenzialfreier Kontakt : 230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A.
- Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
- Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
- Schaltdauer Türöffner und Licht einstellbar über IP Touch 7 oder Smart Access Point.
- Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -10 °C - 55 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	H8304-03
<b>Bestell-Nr:</b>	2TMA130160H0061
<b>EAN:</b>	6955891811317
<b>Zolltarifnummer:</b>	85177000
<b>Preisgruppe:</b>	23
<b>Preis:</b>	136,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [Produkthandbuch](#)
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

### Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

### Anwendungsfilme

- » [Wie konfiguriere ich den IP Aktor](#)